

Спецификация приемника Телекарта GLOBO X90

Тюнер	
Частота входного сигнала	950 ~ 2150 МГц
Входной уровень	-65 ~ -25 дБ мВт
Входное полное сопротивление	75 Ом
Процессор и память	
CPU	ALI
Тактовая частота	300 МГц
Flash-память	2 Мб
SDRAM	16 Мб
Система условного доступа	
1 слот для установки смарт- карты	Conax
Демодулирование	
Стандарт	DVB-S EN300 421
Демодуляция	QPSK
Символьная скорость	2.0~45 МСим/с для DVB-S
Демультимплексирование	
Стандарт	ISO/IEC 13818-1
Декодирование аудио	
Стандарт	ISO/IEC 13818-3
Декомпрессия	MPEG-1 layer I и II MPEG-2 layer II
Дискретизация аудио	32, 44.1 и 48 кГц
Выходы	Left, Right, Stereo
Декодирование видео	
Стандарт	MPEG-2 MP@ML
Формат ТВ изображения	16:9, 4:3
Стандарт ТВ	PAL, NTSC
Разрешение изображения	720 x 576
Питание	
Входное напряжение	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	< 1 Вт
Условия эксплуатации	
Габариты (Д x Г x В, мм)	180 x 90 x 42 мм
Вес (нетто)	0,3 кг
Рабочая температура	5° – 40° С