

## Спецификация приемника CONTINENT CHD-02/IR

<b>Тюнер</b>	
Частота входных частот	950 ~ 2150 МГц
Частота выходного сигнала через разъем Loop out	950 ~ 2150 МГц
Входной уровень	65 ~ -25 дБмВт
Входное полное сопротивление	75 Ом
Электропитание	LNB 13V/18В, до 400 мА
DiSEqC	DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2
<b>Процессор и память</b>	
CPU	STi7101
Flash-память	16 Мб
SDRAM	128 Мб
<b>Система условного доступа</b>	
1 слот для установки смарт-карты	Irdeto с поддержкой функции Secure Silicon
<b>Демодулирование</b>	
Демодуляция	QPSK, 8PSK
Стандарт	DVB-S EN300 421 DVB-S2 ETSI TR102 376
Символьная скорость	2~45 МСим/с для DVB-S 10~30 МСим/с для DVB-S2
<b>Декодирование MPEG A/V</b>	
Видео	PAL / NTSC MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 AVC main, profile level 3.0 MPEG-4 MP@L4
Аудио	MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II
Поддерживаемые разрешения	1080i, 720p, 576p/576i
Режимы аудио	D-Audio, Left, Right, Stereo
Частота	32, 44.1, 48 КHz
<b>Питание</b>	
Входное напряжение	100~240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт
<b>Условия эксплуатации</b>	
Габариты (Д x Г x В, мм)	320 x 175 x 40 мм
Вес (нетто)	2,1 кг