

## Актуальное ПО для цифрового спутникового приемника Телекарта EVO 09 HD R2 CX

Текущая версия – 2.2

Новое ПО содержит ряд доработок и улучшений.

**ВНИМАНИЕ! В процессе обновления ПО не выключайте приемник от сети питания. Не отсоединяйте антенный кабель. В противном случае это может привести к выходу приемника из строя.**

### Обновить со спутника

1. Зайдите в **Меню** и перейдите в раздел «**Установки**» – «**Обновление ПО по OTA**» – «**DVBS OTA**».
2. Установите следующие параметры:  
Для пакета Телекарта (спутник Express 80)  
Приемоответчик – **11543H 45000**  
Загрузить PID – **1012**  
  
Для пакета Телекарта Восток (спутник Express-AM5)  
Приемоответчик – **11665 V 38400**  
Загрузить PID – **1003**
3. Выберите «**Начать**». Появится служебный экран с индикацией процесса обновления. Дождитесь окончания процесса.
4. После обновления рекомендуется произвести сброс устройства к заводским настройкам и заново произвести поиск каналов. Обратите внимание, что в этом случае пользовательские списки каналов и прочие настройки не будут сохранены.

### Обновить через USB

**ПО для приёмника EVO 09 HD R2 (Conax) ZIP**

[http://static.telekarta.tv/v22\\_h6\\_OE\\_CNX\\_8\\_64\\_r114\\_T-EVO-09-HDr2.zip](http://static.telekarta.tv/v22_h6_OE_CNX_8_64_r114_T-EVO-09-HDr2.zip)

1. Загрузите файл ПО по ссылке, распакуйте файл из архива на USB диск. Если на USB диске записаны предыдущие версии ПО, рекомендуется их удалить.
2. Вставьте USB диск в порт приемника. Дождитесь, когда USB диск определится приемником, затем перейдите в меню приёмника «**Установки**» — «**Обновление через USB**».
3. В строке «Режим обновления» выберите параметр «**AllCode**» и убедитесь, что в следующей строке отображается название файла с ПО.
4. Выберите «**Начать**» и подтвердите действие кнопкой **ОК**. На экране появится служебное меню с индикацией процесса обновления.
5. После обновления приёмник перезагрузится и вернет на страницу выбора пакета. Выберите соответствующий пакет и выполните поиск каналов.

Обратите внимание, при обновлении оборудования, список каналов и прочие настройки не будут сохранены.

## **Предыдущая версия (1.3). Загрузка по USB**

**[ПО для приёмника EVO 09 HD R2 \(Conax\) RAR](#)**

**[ПО для приёмника EVO 09 HD R2 \(Conax\) ZIP](#)**